



Produits et
accessoires

Clavier mural
Digicall DSC-3 et
plaque murale
d'entrées
complémentaires
DSCi-3 Bose



DIVISION SYSTEMES PROFESSIONNELS BOSE® - DES SOLUTIONS COMMERCIALES COMPLÈTES

Assistance
au client

Conception
acoustique

Ecoute
avant achat

Gestion
de projet

Produits
et accessoires

Service
d'installation

Service
après-vente

BOSE®

Clavier mural Digicall DSC-3 et plaque murale d'entrées complémentaires DSCi-3 Bose®



INFORMATIONS TECHNIQUES

CLAVIER MURAL DSC-3

Caractéristiques

- Afficheur LCD avec rétro-éclairage et 2 lignes de 12 caractères
- L'afficheur indique le canal sélectionné et le niveau du volume
- 32 noms de source sélectionnables pour chaque canal
- Fonction de mixage Aux / Mic disponible (canal 9)
- Le niveau de volume maximum peut être réglé localement
- Commande des sources mono ou stéréo (avec la carte DSU-3)
- Voyant "Arrêt"
- Compatible avec la carte DSU-3 et le châssis DMR-3a, ainsi que la carte DSU-2 et le châssis DMR-2a
- Différentes plaques enjoliveur disponibles (Bticino)
- Capteur infrarouge optionnel
- Télécommande infrarouge optionnelle
- Programmateur d'arrêt optionnel (avec télécommande)

Couleurs disponibles

Noir ou blanc

Autres couleurs disponibles sur demande

Dimensions

11,5 (l) x 8 (h) x 4,8 (p) cm

Profondeur requise dans le mur : 50 mm minimum

PLAQUE MURALE D'ENTRÉES DSCi-3

Caractéristiques

- Entrée Aux (mono ou stéréo)
- Entrée microphone
- Réglage de gain pour l'entrée Aux
- Réglage de gain du microphone
- Raccordement via le clavier mural DSC-3
- Sélection Mono/Stéréo de l'entrée Aux par cavalier
- Doit être placée à 5 mètres au plus du clavier DSC-3

Couleurs disponibles

Noir ou blanc

Autres couleurs disponibles sur demande

Dimensions

11,5 (l) x 8 (h) x 4,8 (p) cm

Profondeur requise dans le mur : 50 mm minimum

Signal d'entrée maximum

Mic : -22 dBV

Aux : 0 dBV

Impédance d'entrée

Mic : 600 Ω

Aux : > 2 k Ω

Note

Le clavier DSC-3 se connecte sur le châssis DMR-3A à l'aide d'un câble plat 8 conducteurs. La plaque DSCi-3 se connecte sur le clavier DSC-3 également à l'aide d'un câble plat 8 conducteurs (un second raccordement au châssis DMR-3a est requis pour une entrée stéréo). Les connexions sont de type RJ45

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le système Digicall Bose® permet une gestion facile et flexible de distribution audio dans plusieurs pièces.

Dans chaque zone, un clavier mural DSC-3 (disponible en noir ou en blanc) permet une commande du volume et la sélection des sources. De plus, il peut également disposer d'une entrée microphone et d'une entrée pour une source auxiliaire via la plaque DSCi-3. Le raccordement du microphone s'effectue grâce à une prise XLR et l'entrée auxiliaire est dotée de prises RCA.